

## کاتالوگ گیربکس حلزونی و مشخصات فنی

شیباصنعت با توجه به نیاز متقاضیان عزیز داندلود کاتالوگ گیربکس حلزونی در نسبت های مختلف را امکان پذیر کرده است. در این کاتالوگ ابعاد با موتور و بدون موتور این نوع گیربکس به همراه ابعاد و اندازه های نصب به صورت روان و با کیفیت توسط تیم فنی فروشگاه تنظیم شده است. برای خرید بهتر و شناخت بیشتر نسبت به محصول موردنظر به شما توصیه می کنیم قبل از خرید گیربکس حلزونی این کاتالوگ را به دقت خوانده و بررسی کنید. در ادامه با ما همراه باشید تا به آنها بپردازیم.

### اصطلاحات مهم در گیربکس حلزونی

تیپ :

بر اساس دنده های خروجی، گیربکس حلزونی به تیپ های مختلف تبدیل می شود که بر این اساس قطر شافت خروجی و قطر شافت ورودی تغییر میکند. بنابراین با توجه به ابعاد و اندازه ها قدرت الکتروموتوری که قصد خرید آن را دارید متفاوت است. فروشگاه شیباصنعت در جدول زیر سعی کرده تا به راحتی اطلاعاتی در خصوص شافت خروجی و ورودی و اینکه چه الکتروموتور با آنها قابل کوپل است در اختیار شما عزیزان بگذارد.

تیپ	شافت خروجی	شافت ورودی	قابل استفاده با موتور	قابل استفاده با موتور	قابل استفاده با موتور	قابل استفاده با موتور	قابل استفاده با موتور
تیپ ۲۵	۱۱	۹	۰/۰۹KW				
تیپ ۳۰	۱۴	۱۱ و ۹	۰/۰۹KW	۰/۱۸KW			
تیپ ۴۰	۱۸	۱۴ و ۱۱	۰/۱۸KW	۰/۲۵KW	۰/۳۷KW		
تیپ ۵۰	۲۵	۱۴ و ۱۹	۰/۲۵KW	۰/۳۷KW	۰/۵۵KW	۰/۷۵KW	
تیپ ۶۳	۲۵	۲۴ و ۱۹	۰/۵۵KW	۰/۷۵KW	۱/۱KW	۱/۵KW	
تیپ ۷۵	۲۸	۲۴ و ۲۸	۱/۱KW	۱/۵KW	۲/۲KW	۳KW	۴KW
تیپ ۹۰	۳۵	۲۴ و ۲۸	۱/۱KW	۱/۵KW	۲/۲KW	۳KW	۴KW
تیپ ۱۱۰	۴۲	۲۴ و ۲۸	۲/۲KW	۳KW	۴KW	۵KW	۷/۵KW
تیپ ۱۳۰	۴۵	۳۸ و ۲۸	۲/۲KW	۳KW	۴KW	۵KW	۷/۵KW
تیپ ۱۵۰	۵۰	۴۲ و ۳۸	۵KW	۷/۵KW	۱۱KW	۱۵KW	

نسبت:

به زبانی بسیار ساده هرچه نسبت گیربکس بالاتر رود تعداد دور های خروجی کمتر شده و قدرت گیربکس بالاتر می رود. از نسبت های ۷،۵/۱ - ۱۰/۱ - ۱۵/۱ - ۲۰/۱ - ۲۵/۱ - ۳۰/۱ - ۴۰/۱ - ۵۰/۱ - ۶۰/۱ - ۸۰/۱ - ۱۰۰/۱ برای گیربکس های حلزونی در بازار وجود دارد.

گشتاور:

در استفاده هایی که بار روی گیربکس زیاد است گیربکسی باید انتخاب شود که دور خروجی کمتر اما قدرت بیشتری منتقل می کند. این ساده ترین تعریف گشتاور است.

فریم:

ابعاد گیربکس ما از جمله فلنچ و شافت ورودی گیربکس برای اتصال به الکتروموتور به اصطلاح فریم نامیده می شود. هر تیپ از گیربکس های حلزونی معمولاً دارای چند فریم هستند که ابعاد شافت ورودی در هر فریم منحصر به فرد می باشد. جدول زیر به به خوبی این موضع را برای شما نمایش می دهد.

تیپ	فریم	۱/۷,۵	۱/۱۰	۱/۱۵	۱/۲۰	۱/۲۵	۱/۳۰	۱/۴۰	۱/۵۰	۱/۶۰	۱/۸۰	۱/۱۰۰
۲۵	۵۶	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	۶۳	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
۳۰	۵۶	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	۶۳	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
۴۰	۶۳	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۷۱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۵۰	۷۱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۸۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۶۳	۷۱	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۸۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۹۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۷۵	۸۰	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۹۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۱۰۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۹۰	۸۰	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	۹۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۱۰۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۱۰	۸۰	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	۹۰	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	۱۰۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
۱۳۰	۹۰	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	۱۰۰	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	۱۳۲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

همچنین در صورت هر گونه ابهام و سوال می توانید با کارشناسان مجرب ما تماس بگیرید تا به بهترین شکل ممکن شما را راهنمایی کنند.

شماره تماس : 33924097 – 33924028 همراه : 09121942753 **راستگو**

[دانلود کاتالوگ گیربکس حلزونی](#)